



F110-Ex

全强固式 平板电脑

- 危险气体作业环境防爆 ATEX 认证 / IECEx 认证
- 通过可选的 Intel vPro 和 Windows Hello 面部验证摄像头加强企业安全性
- 第 8 代 Intel® Core™ i7 / i5 vPro™ 处理器
- 11.6" LumiBond® 2.0 显示屏搭载了 Getac 阳光下可读技术和电容触摸屏
- 可选的 1D / 2D、图像条码阅读器，低频/高频 RFID 阅读器



配置参数

操作系统

Windows 10 专业版

移动计算平台

平台选项

英特尔® 酷睿™ i7 技术

英特尔® 酷睿 i7-8565U 处理器 1.8GHz, 支持英特尔® Turbo Boost 技术, 最高可提升至 4.6GHz
- 8MB 英特尔® Smart Cache

英特尔® 酷睿™ i7 博銳™ 技术

选配英特尔® 酷睿 i7-8665U 博銳™ 处理器 1.9GHz, 支持英特尔® Turbo Boost 技术, 最高可提升至 4.8GHz
- 8MB 英特尔® Smart Cache

英特尔® 酷睿™ i5 技术

英特尔® 酷睿 i5-8265U 处理器 1.6GHz, 支持英特尔® Turbo Boost 技术, 最高可提升至 3.9GHz
- 6MB 英特尔® Smart Cache

英特尔® 酷睿™ i5 博銳™ 技术

选配英特尔® 酷睿 i5-8365U 博銳™ 处理器 1.6GHz, 支持英特尔® Turbo Boost 技术, 最高可提升至 4.1GHz
- 6MB 英特尔® Smart Cache

VGA 控制器

英特尔® UHD 核芯显卡 620

显示

11.6" IPS TFT LCD FHD (1920 x 1080)

LumiBond® 显示屏, 采用 800 nits 阳光下可读技术
电容性多点触控屏

存储和内存

8GB DDR4, 可扩展至 16GB

选配 SSD 256GB / 512GB / 1TB

键盘

6 个平板电脑按钮 (Windows、电源、功能键、摄像头捕获/条形码阅读器、调高音量、调低音量)

触控设备

触控屏

- 电容性多点触控显示屏
- 选配双模式触控显示屏 (多点触控和数位板)

扩展卡槽

可选配 1D/2D 条码读取器

I/O 端口

全高清网络摄像头 x 1 或者选配 Windows Hello

脸部识别摄像头 (前视) x 1

800 万像素自动对焦后摄像头 x 1

耳机输出/麦克风输入 Combo x 1

直流输入插孔 x 1

USB 3.1 Gen 2 Type-A x 1

HDMI x 1

通信接口

英特尔® 双频带 AC 9260, 802.11ac

蓝牙 (v5.0)

选配 dedicated GPS

安全特性

选配英特尔® vPro™ 技术

选配 LF/HF RFID 阅读器¹

Kensington 防盗锁

电源

交流适配器 (65W, 100-240VAC, 50 / 60Hz)

锂离子智能电池 (11.4V, 2290mAh) x 2

尺寸(宽 x 深 x 高)和重量

314 x 207 x 24.5 mm,

1.49 kg²

坚固特性

通过美军标 MIL-STD-810G 与 IP65 认证

抗震耐摔设计

危险气体作业环境防爆 ATEX & IECEx 认证

环境试验规格

温度³:

- 工作时: -21°C 到 60°C

- 存储时: -51°C 到 71°C

湿度:

- 95% 相对湿度, 无冷凝

ATEX / IECEx zone 2/22

II 3G Ex ic IIC T4 Gc

II 3D Ex ic IIIB T130°C Dc

软件

Getac Utility

Getac Camera

Getac Geolocation

Getac Barcode Manager

附件

手腕带

肩背带 (4 点, 免提)

肩带 (2 点)

数位板触控笔

电容触控笔 (硬笔尖)

保护膜

主电池组 (11.4V, 2290mAh)

交流适配器 (65W, 100-240VAC)

Bumper-to-Bumper 保修服务

意外事故会出人意料地导致设备无法正常运行, 特别是在恶劣环境下, 设备停机会造成严重损失。

为此, Getac 全新的 Bumper-to-Bumper 保修服务将意外损坏纳入了标准保修范围, 以协助您将企业的 IT 成本降低。

Bumper-to-Bumper 保修服务让您安心无虞。

这意味着您可以全心信赖我们: 您的设备可在数天内恢复正常运作。

标准

3 年 Bumper-to-Bumper 服务。

- 蓝牙性能及连接距离可能会受环境以及客户端设备性能的干扰, 用户可尽量减少区域中工作的活动蓝牙无线设备的数量, 以此降低干扰造成的影响。
- LF(125kHz) / HF(13.56MHz) 组合 HF RFID/NFC 阅读器 (iClass、HID Prox、ISO 15693、14443 A/B、Mifare 和 FelICa™ 兼容)。
- 不适用于 Energy Star 7.0。
- 重量因配置和选配件不同而异。
- 由国家级第三方独立检测实验室按照 MIL-STD-810G 进行检测。

F110-Ex

全强固式 平板电脑



Getac

神基电通

中国北京市朝阳区北辰西路69号峻峰华亭D座1703

电话: 北京 +86 10 58772050

上海 +86 21 61401023

苏州 +86 512 57327550

sales-getac-China@getac.com | www.getac.com.cn

Copyright © 2020 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.
此处提供的信息仅供参考, 具体的可用规格取决于报价请求。 V01M02Y20CN

